

フィールド向け 品質測定シグナルレベルメーター

4K8K

対応



新型 DSA1000

◆特徴◆

- 測定用復調器を内蔵型で、2018年12月1日から放送が開始された4K放送信号、さらに2020年に向けて放送予定の8K放送信号に対応
- 従来のDSA700、DSA700Sの測定内容（FMラジオ、地上デジタル、スカパー！光、BS/110°CS）はそのまま利用可能
- リーズナブルで操作性に優れ、持ち運びに便利なハンディタイプ
- 付属のバッテリーまたはAC100V商用電源のどちらでも使用可能

測定可能放送種別と測定項目				
	周波数範囲	レベル	BER	CNR
FMラジオ	70～90 MHz	○	—	—
地上デジタル<OFDM>	470～770 MHz	○	○	○
スカパー！光SD<64QAM>	90～770 MHz	○	○	○
スカパー！光SD<256QAM>	90～770 MHz	○	○	○
BSデジタル 右旋	1032～1489MHz	○	○	○
BSデジタル 左旋	1598～2071MHz	○	○	○
110°CS 右旋	2224～2641MHz	○	○	○
110°CS 左旋	2748～3224MHz	○	○	○



製造：スターデジタル通信株式会社

Address：〒247-0061 神奈川県鎌倉市台1-3-8 TEL：0467-42-7522 URL: <http://www.levelmeter.co.jp/>



- ◆ボタンごとに割り当てられた「単チャンネル測定」「スキャン測定」「チルト測定」「BS/CS測定」でシンプル操作
- ◆クリック付きダイヤルエンコーダでの操作も軽快
(チャンネルアップ・ダウンや項目選択などに使用)
- ◆ハイレスポンスな動作とハイスピードな測定でフィールドでの測定作業をより高速化
- ◆長期ロギング測定でなかなか原因がわからない間欠障害の調査も解明

その他の仕様

定周波数範囲：	70MHz ～ 3224MHz
測定用デモジュレータ：	Sony
測定内容：	信号強度、MER、CNR、BER (Pre、Post)
表示機器：	240 x 320dot 3.5 インチカラー液晶モニター 70mm(W) x 55mm(H)
表示：	日本語表示、放送局名入り
測定方式：	シングルCH、マルチCH
インターフェイスと機能：	ミニUSB端子x1 ・内部保存の測定データをPCへ転送 ・測定項目・周波数などをPCから取り込み ・新しいファームウェアの更新
メモリ：	チャンネルアロケーションメモリ ・5組のチャンネルプランを入力 ・各1組に124チャンネルまで設定可能 ・ミニスキャン測定用10チャンネルを設定
電源：	充電式リチウムイオンバッテリーまたはAC100V商用電源の2WAY駆動
寸法・重量：	165mm(W) x 122mm(H) x 51mm(D) 約700g(バッテリー含む)



片手で持てるハンディータイプなので手軽に持ち運べて負担にならない！

**買い替え・下取り
キャンペーン！**

**期間
限定**



現在、DSA600、700、700Sをご利用いただいているお客様を対象に**買い替え・下取りキャンペーン**を予定しております。
この機会に是非DSA1000への買い替えをご検討ください

ご購入について：

価格・購入方法については国内総代理店の共栄システム産業までお問い合わせください。



東京：03-5809-8340
大阪：06-7896-0021



製造：スターデジタル通信株式会社

Address：〒247-0061 神奈川県鎌倉市台1-3-8 TEL：0467-42-7522 URL: <http://www.levelmeter.co.jp/>